

## LED ネオンロープライトを正しく使用していただくために

### ◇製品の仕様◇

- ・商品名:ネオンロープライト 20m
- ・LED:ホワイト、シャンパンゴールド、ブルー
- ・電圧:AC100V
- ・仕様:2芯 20m巻き 500mm カットマーク
- ・W数:76W
- ・球数:2,400球
- ・付属品:無し(※パワーコード、エンドキャップ、針、チャンネル別売り)
- ・連結:20m迄
- ・断面:横 13.5ミリ 縦 9ミリ

### ◇ご使用に◇

- ・外観に異常がないか確認してください。
- ・商品名ラベルシールを貼ってあります。ご注文頂いた商品が届いているか確認ください。

### ◇本体と電源コード 作業手順◇

#### 1. 断面のカット方法

- 1-1・ネオンロープライトにプリントされたハサミマーク箇所を垂直にカットしてください。  
ハサミマークの箇所以外からは切断しないでください。
- 1-2・切断端面から導線がはみ出した場合、配線をカットしてください。  
※導線が接触するとショートの恐れがありますので、ご注意ください。


#### 良い例

- ハサミマークで垂直にカット



※カットマークは 500mm ごとです

- 導線箇所をカット



#### 2. 本体と針を差し込む方法

- 2-1・針先の尖った方をネオンロープライト側に差し込みます。  
針は片側に寄っています。ネオンロープライトの位置と合わせてください。

2-2・無理に針を差し込まないようにしてください。針が曲がって他の導線に接触する恐れがあります。

導線と針がしっかりと接続するようにまっすぐ確実に置くまで差し込むようしてください。

本体と針の間に隙間が空くと、接続不良になる恐れがございます。

2-3・+線と-線の記載がないため、1度刺して点灯しない場合は、+/-線が入れ替わっている可能性があります。

その際は恐れ入りますが再度、針を左右差し替えていただくと点灯します。

●本体と針を差し込む(2-1) 針は中心から片側に寄っています。 	●本体と針を接続する際の方法(2-2) 銅線と針がちゃんと接触しているかを確認した上で 
--	--


### 3. 接続方法

3-1・電源を OFF

3-2・電源を切った状態で本体とパワーコードを装着

3-3・ネオンロープライトとパワーコードの接続部は、防水処理をしてください。

## ◇自己融着テープの巻き方(防水処理)◇

1. 融着テープを広げる 	2. 接続口から巻き始める  ・2倍ほどに引っ張って巻く。	3. 本体側  ・約3cm~4cm巻く	4. 一重に巻く 
5. 	6. 	7. 	8. 
2	・この時、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。		
3~7	・接続口から本体側に3~4cmほど巻いてから、折り返してパワーコード側の端まで巻いてください(三重)		
8	・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを一重巻くようにしてください。		
特性	・直射日光(夏場)に置く際は、接着層が軟化する恐れがあります。 ・ある程度期間が経つと隙間ができやすくなり、湿気が入りやすくなります。		

## ◇使用上の注意点◇

・設置環境によっては(高温環境、塩害地域)、商品の劣化が起こります。

- ・通年使用の商品ではございません。
- ・LEDを点灯させているコードが細い為に、ショート、断線が起こりやすくなります。  
商品を扱う際に、引っ張ったり、曲げたりして使用する際は、十分に注意してください。
- ・屋外で使用する際は、接続側、エンド側は必ず上を向けてください。  
防水処理を行っていても防水処理が不具合の場合、水が入りやすくなります。注意してください。
- ・接続箇所を強く曲げないようにしてください。
- ・ネオンロープライト専用パワーコードをお使いください。
- ・専用パワーコードの使用容量を守ってください。(※最大 20m迄)
- ・設置環境、設置期間、二次加工品によっては製品保証対象外になる可能性もございますので、ご了承ください。

#### ■曲げ角度について

- ・曲げる角度は 45 度以上でお願いします。
- ・光らない面(側面)を曲げてください。光る面(正面)を絶対に曲げないでください。
- ・角をゆっくりと曲げてください。

