


グローバルバンド対応WiFi Dongle TD12 ユーザーマニュアル

使用例のご紹介

グローバルバンド対応WiFi Dongle「TD12」は、最新のvSIM技術を搭載。データチャージを行うだけで、物理SIMカードを挿入せずにそのまま利用できます。世界各国の主要4G/3Gバンドに対応しており、海外旅行や出張先でも快適にインターネットをお楽しみいただけます。




1 USB Type-Cコネクタをお使いのパソコンのUSBポートにしっかりと接続してください。




2 複数のデバイスを同時に接続できます。

使用例のご紹介



3 モバイルバッテリーに接続すると、WiFiを利用できます。

各部の名称と機能



シグナルインジケータ
WiFiランプ



リセットボタン

SIMカード
スロット

USB Type-C
ヘッダー

シグナルインジケータ

緑点灯	ネットワークに接続し、通信可能状態です。
赤点滅	登録処理、お待ちください。
赤点灯	無線LAN接続がエラーになります。
白点灯	デバイスのファームウェアがアップデート中、電源を切らないでください。

WiFiランプ

緑点灯	WiFi機能が正常に動作しています。
ランプが消える	WiFi故障が発生しています。

SSIDとWiFiパスワード

端末をTD12に接続する際は、TD12のSSID（ネットワーク名）を選択し、Wi-Fiパスワードを入力してください。SSIDおよびWi-Fiパスワードは、本体に貼付された製品シールに記載されています。また、同じ情報は端末化粧箱のラベルにも記載されています。SSIDやパスワードを変更したい場合は、設定用ウェブサイトログインして変更できます。具体的な手順については、ユーザーガイドの「Wi-Fi SSIDとパスワードの変更」セクションをご参照ください。



仕様

サイズ	95mm×42mm×12mm
重量	40g
データ通信方式 及び対応バンド	2G/3G/4G世界共通 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 3G WCDMA/HSPA: B1/B2/B4/B5/B8 2G GPRS/EDGE: B2/B3/B5/B8
電源仕様	5V = 1A
最大通信速度	Cat.4 DL 150Mbps, UL 50Mbps
WiFi	802.11 b/g/n/ax 2.4G
最大同時接続数	16

ユーザーガイド

1.(オプション)トラフィックパッケージの購入とパッケージの使用状況に関する問い合わせ

携帯電話で本体内側にあるQRコードを読み取ってください（QRコードは化粧箱のラベルにも印刷されています）。読み取り後、eショップにアクセスし、データパッケージを購入してください。

2.ご自身のSIMカードをお持ちで、インターネット接続にご自身のSIMカードを使用したい場合は、SIMカードスロットにSIMカードを挿入してください。物理的なSIMカードが挿入されている場合は、物理的なSIMカードを使用してインターネット接続を行うことが優先されます。

- TD12の裏蓋を外します。
- SIMカードを、カードホルダーの切り欠きに合わせて正しい向きで挿入してください。
- SIMカードがしっかりと奥まで挿入されていることを確認します。
- 裏蓋を元に戻して閉じます。

注:TD12がサポートするSIMカードはマイクロSIMカード(3FF)です。



3.ネットワークに接続する

- TD12をコンピュータのUSB Type-Cポートに差し込むと、追加の操作を行わなくても自動的に認識・設定され、インターネットサービスに接続できるようになります。
- TD12をコンピュータのUSB Type-Cポートに接続すると、そのコンピュータでインターネットを利用できるだけでなく、Wi-Fiネットワークを介して他のデバイスと共有することもできます。

ユーザーガイド

- また、TD12をUSB Type-Cポート経由でモバイルバッテリーや車載充電ポートに接続すると、Wi-Fiネットワークを通じてスマートフォンやタブレットなどの周辺機器にインターネット接続を提供することができます。スマートフォンやタブレットなどの端末でWi-Fi設定画面を開き、表示されたWLANリストからTD12のSSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力すると接続が完了します。

4.WiFiのSSID、パスワードの変更(任意)

TD12のSSIDやパスワードを変更したい場合、まず、TD12をパソコンに接続するか、スマホをTD12の無線LANに接続してください。次に、ウェブブラウザを開いて192.168.100.1にログインした後、変更してください。デフォルトのユーザー名:adminデフォルトのパスワード:admin。

5.工場出荷時設定へ戻す(任意)

設定した項目を忘れた場合(WiFiパスワードなど)、工場出荷時の状態に戻します。この後、TD12を再設定できます。電源を入れた状態でリセットを5秒長押しすると、工場出荷時設定へ戻すことができます。

クイックトラブルシューティング

1.TD12の無線LANを接続できない

TD12のSSID名称を確認した上に、パスワードが正しいことを確認してください。

2.TD12のWi-Fiには接続できているのに、インターネットには接続できない

TD12のWiFiランプをチェックしてください。赤点灯の場合、接続故障が発生しています、データ通信サービスが適用していることを確認してください。白点灯の場合、デバイスのファームウェアがアップデートしています。アップデートが完了するまでお待ちください。アップデート中、電源を切らないでください。アップデートが完了した後、自動的に再起動してからデバイスが使用できます。

安全に関する注意事項

- 使用中、過熱による故障を防ぎ、デバイスを覆ったり、包んだりしないでください。
- 湿気の多い場所や雨にぬれる場所での使用、保管はしないでください。
- 電子レンジ、オープンなどの加熱調理器やヒーターなどの暖房器具の近くに、デバイスを置かないでください。
- 損傷性があるので、デバイスに強い衝撃を与えないでください。
- 掃除やメンテナンスする前に、電源や接続している端末を外してください。
- 掃除する際、強い化学薬品、洗浄剤または強力洗浄装置を使用しないでください。清潔な乾いたタオルで掃除してください。
- 本製品は玩具に適さなく、子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
- お子様が飲み込んだり、噛んだりしないようご注意ください。
- デバイス及びアクセサリを一般ゴミとして処理しないでください。
- デバイス及びアクセサリの廃棄処理は現地の法令を遵守し、リサイクルを協力してください。

製品に含まれる有毒物質および有害物質の名称および元素

部品名	有害物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	クロム (Cd)	六価クロム (Cr6+)	ポリ臭化 ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジ フェニルエーテル (PBDE)
無線データ端末	○	○	○	○	○	○
交換部品	○	○	○	○	○	○

この書式は、SJ/T 11364の規定に基づいて作成されている。
○ 部品のすべての均質材料中の有害物質の含有量がGB/T 26572に規定された制限要件以下であることを意味します。
✕ 部品の少なくとも1つの均質材料中の有害物質の含有量がGB/T 26572に規定された制限要件を超えることを示す。

免責事項について:
ユーザーマニュアルの記載内容を守らないことで生じた損害について、当社は一切責任を負いません。