

ケースブレーカ NCD-30SR

NCD-30SR

商 品 仕 様 書

No. 1

全 3

1. 商品名 : ケースブレーカスチールタイプ NCD-SR 形
(サーキットブレーカ BCW 型搭載・接地 3P コンセント付)

2. 型式(保護目的) : NCD-30SR (過負荷・短絡保護)

3. 品番・定格

極数	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
3P	BCDB330R3K	AC220V	30A	AC220V IC2.5kA	BCW330	接地3P20A コンセント(2コ)
	BCDB330R31K					接地3P30A コンセント(2コ)
-製品重量 : 約1,850g						

4. 構造

(1) 主要部の材料

- ・函・扉 : SPCC (色彩5Y8/0.5)
- ・カバー : ABS樹脂(色彩5Y8/0.5)
- ・セミカバー : ABS樹脂
- ・ワイドハンドル : PBT樹脂

(2) 搭載ブレーカの端子構造

- ・電線直付、圧着端子が接続可能なM5当金付端子
- ・適合電線 : $\phi 1.6 \sim \phi 2.6$ $2\text{mm}^2 \sim 14\text{mm}^2$
- ・適合圧着端子(ニチフ製) : R2-5 R5.5-5 R8-5 R14-5
- ・標準締付トルク : 2.5~3.5N・m

様

制定日

2004年 6月 1日

△

△

△

△

部長



課長



検印

作成

松下電工株式会社

ケースブレーカ NCD-30SR

商 品 仕 様 書

NCD-30SR

No. 2

全 3

(3) ノックアウト径

- ・ノックアウト径 $\phi 28 - \phi 34$ (上下面)
- ・ノックアウト径 $\phi 34$ (底面)
- ・ブレーカ負荷側のノックアウト(3カ所)は使用しないでください。

(4) コンセント仕様

接地3P20Aコンセント付

- ・接地3P20Aコンセント: 松下電工製WF2420BK
- ・適合引掛キャップ : 松下電工製WF6420、WF6420W

接地3P30Aコンセント付

- ・接地3P30Aコンセント: 松下電工製WF2430B
- ・適合引掛キャップ : 松下電工製WF6430、WF6430W

注) 搭載ブレーカの性能等はブレーカの仕様書をご参照ください。

5. 使用上の注意

- ・温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃、直射日光など異常な周囲環境での使用は避けてください。
 - ・使用周囲温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 - ・使用相対湿度: 45%~85%
- ・故障の原因となりますので、雨水や水しぶきがかかる場所には設置しないでください。
- ・取付けは鉛直面に対して $\pm 10^{\circ}$ 以内に取り付けてください。
- ・電源表示ランプの使用電圧は80~250Vですので、100V又は200V回路で使用してください。

※単位系はSI単位(国際単位)系で表現しています。

ケースブレーカ NCD-30SR

NCD-30SR

商品仕様書

No. 3

全 3

寸法図

