




# センサ [センサの配線方法]






## 人感センサ機能の連動について

センサ付照明器具の専用端子にセンサのない照明器具を接続することで、センサ機能を連動させることができます。


### LEDダウンライト (Q6シリーズ)

| センサ付器具型番  | 送り可能器具・台数   | センサ付器具とセンサなし器具を連動   | センサ付器具を両端に配置して連動   |
|---|---|---|--|
| <b>インテリア</b>  |   |   |  |
| <b>■人感センサON-OFF型</b>  |   |   |  |
| P.558<br>白熱灯<br>100W<br>クラス<br>(100)<br>OD 261 737 · OD 261 738<br>OD 261 739 · OD 261 740<br>OD 261 942 · OD 261 943<br>(125)<br>OD 261 745 · OD 261 746<br>OD 261 747 · OD 261 748                            | ■非調光・その他<br><br>P.554掲載の ■非調光7.3W : 送り台数3台まで<br>P.555掲載の ■非調光9W : 送り台数3台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~25W | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光<br>■人感センサ<br>モード切替型 + ■センサ連動<br>対応タイプ<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光 + ■人感センサ<br>ON-OFF型<br>■人感センサ<br>モード切替型 + ■センサ連動<br>対応タイプ + ■人感センサ<br>モード切替型<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。<br>※両側のセンサのつまみを同じ位置に合わせてご使用ください。                                   |
| P.559<br>白熱灯<br>60W<br>クラス<br>(100)<br>OD 261 741 · OD 261 742<br>OD 261 743 · OD 261 744<br>OD 261 944 · OD 261 945<br>(125)<br>OD 261 749 · OD 261 750<br>OD 261 751 · OD 261 752                             | P.556掲載の ■非調光4.6W : 送り台数6台まで<br>P.557掲載の ■非調光6.5W : 送り台数6台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~40W               | <b>エクステリア</b>   |  |
| P.480<br>白熱灯<br>100W<br>クラス<br>(100)<br>OD 261 837 · OD 261 838<br>OD 261 839 · OD 261 840<br>OD 261 841 · OD 261 842<br>(125)<br>OD 261 843 · OD 261 844<br>OD 261 845 · OD 261 846<br>OD 261 847 · OD 261 848 | P.476掲載の φ75<br>■センサ連動対応タイプ8.4W : 送り台数3台まで<br>P.477掲載の φ100-φ125<br>■センサ連動対応タイプ8.9W : 送り台数3台まで  | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光<br>■人感センサ<br>モード切替型 + ■センサ連動<br>対応タイプ<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光 + ■人感センサ<br>ON-OFF型<br>■人感センサ<br>モード切替型 + ■センサ連動<br>対応タイプ + ■人感センサ<br>モード切替型<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。<br>※両側のセンサのつまみを同じ位置に合わせてご使用ください。<br><br>極性注意<br>極性を間違えるとセンサが破損します。 |
| P.480<br>白熱灯<br>60W<br>クラス<br>(100)<br>OD 261 849 · OD 261 850<br>OD 261 851 · OD 261 852<br>OD 261 853 · OD 261 854<br>(125)<br>OD 261 855 · OD 261 856<br>OD 261 857 · OD 261 858<br>OD 261 859 · OD 261 860  | P.478掲載の φ75<br>■センサ連動対応タイプ5.9W : 送り台数6台まで<br>P.479掲載の φ100-φ125<br>■センサ連動対応タイプ6.5W : 送り台数6台まで  |   |  |

### LED薄型シーリングライト (FLAT PLATEシリーズ)

| センサ付器具型番   | 送り可能器具・台数   | センサ付器具とセンサなし器具を連動   | センサ付器具を両端に配置して連動   |
|--|---|---|--|
| <b>■人感センサON-OFF型</b>   |   |   |  |
| <b>インテリア</b>   |   |   |  |
| P.136<br>FCL<br>30W<br>クラス<br>OL 251 734 · OL 251 735<br>OL 251 736 · OL 251 737                 | ■非調光・その他<br><br>P.136掲載の ■非調光17W<br>: 送り台数2台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~30W | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光 + ■人感センサ<br>ON-OFF型<br><br>専用配線になります 施工前に取扱説明書をご確認ください。<br>センサ付器具は3台以上の接続は不可。<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 |
| P.134<br>P.627<br>白熱灯<br>100W<br>クラス<br>OL 251 758 · OL 251 759<br>OL 251 760 · OL 251 761       | P.134-P.627掲載の ■非調光11.5W<br>: 送り台数4台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~30W         | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光 + ■人感センサ<br>ON-OFF型<br><br>専用配線になります 施工前に取扱説明書をご確認ください。<br>センサ付器具は3台以上の接続は不可。<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 |
| P.481<br>エクステリア<br>OG 254 521 · OG 254 522<br>OG 254 523 · OG 254 524<br>OG 254 525 · OG 254 526 | P.481掲載の ■非調光11.5W<br>: 送り台数4台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~30W               | <b>エクステリア</b>   |  |
| P.134<br>P.627<br>白熱灯<br>60W<br>クラス<br>OL 251 780 · OL 251 781<br>OL 251 782 · OL 251 783        | P.134-P.627掲載の ■非調光7.5W<br>: 送り台数4台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~30W          | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | 例:<br><br>■人感センサ<br>ON-OFF型 + ■非調光 + ■人感センサ<br>ON-OFF型<br><br>専用配線になります 施工前に取扱説明書をご確認ください。<br>センサ付器具は3台以上の接続は不可。<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 |
| P.481<br>エクステリア<br>OG 254 533 · OG 254 534<br>OG 254 535 · OG 254 536<br>OG 254 537 · OG 254 538 | P.481掲載の ■非調光7.5W<br>: 送り台数4台まで<br>・その他のLED器具<br>: 下記条件を両方満たす場合のみ送り可能<br>①送り台数5台まで<br>②送り合計容量1~30W                |   |  |

### LEDポーチライト (別売センサ対応タイプ)

| 別売センサ対応器具   | 送り可能器具・台数  | センサ付器具とセンサなし器具を連動   | センサ付器具を両端に配置して連動 |
|---|--|---|------------------|
| P.455<br>OG 041 631LC<br>OG 041 633LC<br>OG 041 635LC<br>OG 041 637LC<br>OG 041 639LC<br>OG 041 641LC | [アタッチメント型 明暗センサ装着時]<br>・白熱灯60W 1灯<br>・電球形蛍光灯15W形または25W形 1灯<br>・LED電球30Wまで 1灯<br>[アタッチメント型人感センサ(モード切替型)装着時]<br>・調光型LED電球15Wまで | <br>センサ付器具 + センサなし器具<br>※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。 | (連動不可)           |

