



●磁石と本体の距離が12 mmを超えると取り付けできません。付属の窓用スペーサーを使って、磁石と本体の距離が12 mm以内になるようにしてください。

| | |
|-----------------------|--|
| 電源 | リチウム電池(CR2) 1個 (DC 3 V) |
| 報知音の音量 | 報知レベル(高い) 約 75 dB 報知レベル(低い) 約 55 dB (本体中心から前方1mで測定) ホームネットワークシステムで利用の場合は常時約75dB |
| 無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB |
| 使用可能距離 | 約100m(見通し距離) |
| 電池寿命 | 約1年(窓、ドアの開閉:10回/1日)、 報知レベル「低い」)※1 |
| 外形寸法 (高さ×幅 ×奥行) | 本体: 126mm × 28mm × 23mm (両面テープを除く) 磁石: 30mm × 13mm × 3mm (両面テープを含む) |
| 質量 | 本体: 約60 g (電池含まず) 磁石: 約 5 g |
| 使用環境 | 温度 -10 °C ~ 40 °C |
| 防水性 | IPX4(旧JISC0920保護等級4「防まつ構造」)※2 |

※1 パナソニック製リチウム電池(CR2)を使用した場合
※2 あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないレベル

| 外形寸法図 | |
|-------|-----------------------|
| 品 番 | KX-HJS100-W/HJS100W-W |
| 品 名 | 開閉センサー |