

機種・型式記号 F3シリーズ

F3Sタイプ(同心中空軸)
F3Fタイプ(同心中実軸)

F3シリーズ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号にてご指示ください。

型式	枠番	軸	減速比	容量	オプション	補助記号	仕様記号
F3	S	B	- 30	- 50	- T040	W	A X T3H6
F3	F	M	- 40	- 240	- 075		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧ ⑨ ⑩ ⑪

①シリーズ名	F3 : F3シリーズ(同心中空軸・同心中実軸)
②取付け・タイプ区分	S : 中空軸タイプ
	F : 中実軸タイプ
③モータ区分	M : モータ付
	B : ブレーキモータ付
	J : ブレーキ手動解放装置付(オプション)
④枠番及び出力軸径	出力軸径(中空軸タイプは内径、中実軸タイプは外径)
⑤中実軸タイプの軸配置	L: 入力軸側から見て出力軸が左に出るもの  R: 入力軸側から見て出力軸が右に出るもの  T: 入力軸側から見て出力軸が両方に出るもの 
⑥減速比	5 : 1 / 5 240 : 1 / 240 1500 : 1 / 1500
⑦モータ呼称と容量	T010 : 三相0.1 kW
	T020 : 三相0.2 kW
	T040 : 三相0.4 kW
	075 : 三相0.75kW
	150 : 三相1.5 kW
	220 : 三相2.2 kW
	S100 : 単相100W 中空軸タイプのみ
200 : 単相200W 中空軸タイプのみ	
400 : 単相400W 中空軸タイプのみ	
⑧⑨オプション	空欄 : 標準電圧 注1: 0.1kW~0.4kWは標準電圧、倍電圧共にA型ターミナルボックス付が標準仕様になりますので、容量の末尾にかかわらずAでご指示ください。空欄の場合はターミナルボックスなし(リード線タイプ)になります。また、整流器内蔵型ターミナルボックスをご希望の場合は容量の末尾にZでご指示ください。0.75kW~2.2kWは全てターミナルボックス付ですが末尾の記号はありません。整流器内蔵につきましては〈P.E26〉をご参照ください。また、インバータ使用時の結線については〈P.E24〉をご参照ください。 注2: 単相はターミナルボックスなしが標準仕様です。ターミナルボックス付をご希望の場合は、特注対応になります。
	W : 倍電圧 三相 : 380V / 50Hz, 400V / 50Hz, 400V / 60Hz, 440V / 60Hz (注1) 単相 : 200V / 50Hz, 200V / 60Hz (特注仕様) (注2)
⑩補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
	空欄 : 標準仕様
⑪仕様記号	ターミナルボックス位置指示記号
	注: 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の補足番号欄に表示されます。 詳細は〈P.E39〉の仕様記号一覧表をご参照ください。

注3: Z型(整流器内蔵型)ターミナルボックスでインバータを使用する場合は、必ず交流切り(A)の結線を指定してください。詳細は〈P.E24、P.E44〉をご参照ください。