

低圧ゴム手袋 ネオフィット

■ 使用範囲

- ・低圧電気回路での活線作業で作業者を感電などの危険から守る為に使用する電気絶縁用ゴム手袋です。


■ 特長

フィット性

- ・現行品に比べて指先のフィット性に優れており機器類(太陽光発電、電気自動車、計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。

作業性

- ・指先でネジ等の細かい部品を掴む作業に適しています。



使用電圧	タイプ (厚さ)	型式名称	サイズ	重量(g) ※4 (2本/1双)
300V以下 AC. DC 共用 ※1	A (最薄手)	YS-102-54-02	M	100
		YS-102-54-03	L	105
		YS-102-54-04	LL	110
DC(直流) 750V以下 ※2	B (薄手)	YS-102-58-02	M	115
		YS-102-58-03	L	120
		YS-102-58-04	LL	125
AC(交流) 600V以下 DC(直流) 750V以下 (厚生労働省型式検定品) ※3	C (薄手)	YS-102-55-02	M	115
		YS-102-55-03	L	120
		YS-102-55-04	LL	125

※1 使用電圧 300V以下AC. DC共用(交流/直流共用)のAタイプは、日本工業規格「電気絶縁用手袋」JIS T 8112 の「J00」クラスの最大使用電圧に対応しています。

※2 使用電圧 DC(直流) 750V以下のBタイプをAC(交流)でお使いになる場合は、AC(交流) 300V以下での使用となります。

※3 使用電圧 AC(交流) 600V以下・DC(直流) 750V以下のCタイプは、日本工業規格「電気絶縁用手袋」JIS T 8112 の「J0」クラスの最大使用電圧に対応しています。また、このCタイプは厚生労働省型式検定品となるため、労働安全衛生規則 第351条の定期自主検査(6ヶ月以内ごとに耐電圧検査が必要となります)の対象品となります。運用管理には十分ご注意ください。

※4 重量は標準値とします。



ヨツギ株式会社

URL

<http://www.yotsugi.co.jp>

大阪支店 大阪市西区立売堀4-5-21 TEL:06(6532)0161(代)
 東京支店 東京都中央区京橋2-6-13 TEL:03(3563)5611(代)
 名古屋支店 名古屋市東区泉3-28-8 TEL:052(931)2551(代)
 広島支店 広島市中区住吉町19-10 TEL:082(247)2678(代)
 九州支店 福岡市南区大楠3-4-7 TEL:092(526)6111(代)

横浜営業所 横浜市磯子区磯子3-4-5 TEL:045(754)1781(代)
 仙台営業所 仙台市宮城野区宮千代3-9-2 TEL:022(235)0288(代)
 北陸営業所 富山市布瀬本町12-12 TEL:076(493)7767(代)
 四国営業所 高松市東山崎町462-1 TEL:087(847)2022(代)