リモコンブレーカ DR型

商 品 図 面

DR-30						
No.	1					
<u></u> 全	2					

1. 品番•定格

	品 番			モータ				
.極数	操作電圧	操作電圧	定格 電流	適合容量		定格遮断容量	製品重量	
	AC100V	AC200V	, 0,,,,	110V	220V			
	BDR 20421	BDR 20422	4.2A	0.1kW	0.2kW		0.48kg	
2P	BDR 20551	BDR 20552	5.5A	0.2kW	0.4kW			
	BDR 2101	BDR 2102	10 A	0.4kW	ı	AC100V/200V Icu 5kA		
	BDR 2151	BDR 2152	15 A	0.75kW	ı	AC200V Icu2.5kA		
	BDR 30131	BDR 30132	1.3A	ı	0.2kW			
	BDR 30261	BDR 30262	2.6A	ı	0.4kW			
	BDR 30421	BDR 30422	4.2A	ı	0.75kW		0.72kg	
	BDR 30551	BDR 30552	5.5A	1	1.0kW			
3P	BDR 30741	BDR 30742	7.4A	1	1.5kW			
	BDR 3101	BDR 3102	10 A	ı	2.2kW	AC200V Icu 2.5kA		
	BDR 3151	BDR 3152	15 A	ı	3.7kW			
	BDR 3251	BDR 3252	25 A		5.5kW			
	BDR 3321	BDR 3322	32 A	1	7.5kW			

	様 ***		制定日	2008年		4月 1日		日	
1 2008/10/01 ブランド変更のため		₩ 77		====	a substance of	↓ ↓	entitue.	<i>II</i> -	ar photograph
\triangle		部長	(大学)	課長	(検印	(作成	(外)
\triangle		K	(1)	X		⊢lı		八	(I)
		パナソニック電工株式会社							

DR-30 リモコンブレーカ DR型 2 No. 品 商 义 面 全 2 2. 図面 2P 3P 電源 (負荷) 端子 フルアップ 端子 M5 操作端子 M3 ON CL OFF n. 37.8 60 75 電源(負荷)端子ノ適合ハ・一寸法 (導体最大板厚 t4) 13 取付金具ノ取付穴寸法 操作端子ノ適合圧着端子寸法 106 CL (Q) パナソニック電工株式会社