

## 簡単取り付けのあかり②

## 器具の取り付け手順

## ●クルクル簡単取付

「クルクル簡単取付」と表示のある照明器具は、天井に下記のような配線器具が付いていれば工具は一切不要。

クルクルとおじを締めるだけで、誰にでも簡単に取り付けられます。素早く簡単に取り外せるので、お掃除やお引越などにも便利です。

## 白熱灯(1灯用)の場合



1 天井の配線器具に引掛シーリング一体型ソケットをはめ込みます。取り外すときは、落下防止ストッパーボタンを押して外します。




2 フランジカバーをソケット部にはめ込み、90°回転させ、仮止め状態にします。



3 フランジ・ソケット部にグローブとネジを締め、固定すれば完了です。

## 配線器具



## ●高さ調節可能型 吊り下げ器具の高さ調節

◆高さ調節可能型と表示のある照明器具は、取り付け時に吊り下げコードの長さを簡単に調節できます。

※コードの長さは短めにしておいて、取付後に再度調節してください。

## 延ばす



## 縮める



## 延ばす



1 フランジ固定ナットをゆるめる。



2 灯具を支えながらコードを下げる。



3 フランジ固定ナットを締めつける。

## 縮める



1 フランジ固定ナットをゆるめる。



2 灯具を支えながらコードをアジャスターに押し込む。



3 フランジ固定ナットを締めつける。

## ●コード収納プラグ、ワイヤー収納プラグ

本体内部にコードを収納し、器具の高さを調節できます。

コード収納プラグ  
取り付け

1 収納ベースにコードを巻きつけてください。



2 コードをU字の切り欠きへはめ込み、ベースキャップを確実にはめ込んでください。



3 スライドコンセントにプラグを取り付けます。



4 本体を仮止めしてコードを微調整します。本体固定ナットを締め込んで、本体を固定します。

ワイヤー収納プラグ  
取り付け

1 収納ベースにワイヤーを収納してください。



2 収納ベースにコードを巻きつけ、ベースの切り欠き部にはめ込んでください。



3 スライドコンセントにプラグを取り付けます。



4 本体固定ナットを締め込んで、本体を固定します。

## ●ワイヤー調節 吊り下げ器具の高さ調節

ワイヤー吊りの器具の高さは、ワイヤーの長さを延ばしたり、縮めたりすることで簡単に調節できます。



1 ワイヤー調節金具のネジ部をゆるめて、ワイヤーの長さを調節してください。器具を下げる場合は、調節ピンを押し込みながらワイヤーを引っ張ってください。

2 高さ調節後、しっかりと飾りビスを締め込んでください。

※調節中、器具が落ちないようにワイヤーをしっかり持ってってください。