主幹用・分岐用 ブレーカー覧

寸法表示単位:mm

掲載頁 寸法図 1215〜1217

分岐用

■コンパクトブレーカSH-30型 (1Cモジュール)

寸法図 1215頁 113

過電流引外し方式: 熱動・電磁式

30AF 2P1E 100V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
15A	Ⓜ	BSH 2151	900円
20A	代	BSH 2201	
30A	Ⓜ	BSH 2301	1,160円

30AF 2P2E 100/200V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
15A	Ⓜ	BSH 2152	1,300円
20A	代	BSH 2202	
30A	代	BSH 2302	1,740円
	Ⓜ	BSH 2302C (棒圧着端子同梱(5.5mm²用))	1,880円

●適合電線 φ1.6・φ2.0・φ2.6
注)より線の場合は、専用棒圧着端子をご使用ください。
これ以外のものはご使用できません。

より線サイズ	専用棒圧着端子品番
1.25mm² 2.0mm²	Ⓜ BB 9924(絶縁キャップ付) 希望小売価格710円〈税抜〉(20個入)
3.5mm² 5.5mm²	Ⓜ BB 9921(絶縁キャップ付) 希望小売価格1,720円〈税抜〉(20個入)
8.0mm²	Ⓜ BB 9923(絶縁キャップ付) 希望小売価格2,340円〈税抜〉(端子20個、2連キャップ10個入)

■コンパクトブレーカSH-50型 (2Cモジュール)

寸法図 1216頁 116

過電流引外し方式: 熱動・電磁式

50AF 2P2E 200V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
40A	Ⓜ	BSH 2402	4,200円
50A	Ⓜ	BSH 2502	

●適合電線 8mm²・14mm²
●適合圧着端子:8-5、14-5
注)ハンドルロックキャップはありません。

注)ヨコ1列タイプの商品にはご使用できません。

■コンパクトブレーカスペースユニット(1Cモジュール)



Ⓜ BSH 90
希望小売価格45円〈税抜〉
分岐回路スペース部にご使用いただけます。

■コンパクト漏電ブレーカSHE-30型 (1Cモジュール)

寸法図 1215頁 114

過電流引外し方式: 熱動・電磁式

30AF 2P1E 100V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	感度電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
15A	15mA	Ⓜ	BSHE 21521	5,450円
	30mA	Ⓜ	BSHE 21531	
20A	15mA	Ⓜ	BSHE 22021	
	30mA	Ⓜ	BSHE 22031	
30A	15mA	Ⓜ	BSHE 23021	6,000円
	30mA	Ⓜ	BSHE 23031	

30AF 2P2E 100-200V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	感度電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
15A	15mA	Ⓜ	BSHE 21522	6,000円
	30mA	Ⓜ	BSHE 21532	
20A	15mA	Ⓜ	BSHE 22022	
	30mA	Ⓜ	BSHE 22032	
30A	15mA	Ⓜ	BSHE 23022	6,900円
	30mA	Ⓜ	BSHE 23032	

●雷サージ電流・高調波(インバータなど)対応形です。
●適合電線 φ1.6・φ2.0・φ2.6
注)より線の場合は、専用棒圧着端子をご使用ください。
これ以外のものはご使用できません。

■コンパクト漏電ブレーカSHE-50型 (3Cモジュール)

寸法図 1216頁 116

過電流引外し方式: 熱動・電磁式

50AF 2P2E 200V 定格遮断容量2.5kA

定格電流	感度電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
40A	30mA	Ⓜ	BSHE 24032	12,000円
50A	30mA	Ⓜ	BSHE 25032	

●適合電線 8mm²・14mm²
●適合圧着端子:8-5、14-5
●雷サージ電流・高調波(インバータなど)対応形です。
注)ハンドルロックキャップはありません。

注)ヨコ1列タイプの商品にはご使用できません。

■太陽光発電用 コンパクト連系ブレーカ SH-V型 …… 1142頁
■自家発電用 コンパクト連系ブレーカ SH-G型 …… 1142頁
■単相3線分岐配線用 NS付ブレーカ SHN型 …… 1184頁

■ハンドルロックキャップ



事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。

コンパクトブレーカSH型用
コンパクト漏電ブレーカSHE型用
ハンドルロックキャップ
Ⓜ BSH 23028031
希望小売価格40円〈税抜〉

注)40A、50Aには取り付けできません。

■1次送りユニット (100V専用)



ハンドルキャップ付
20A Ⓜ BQC 00008522
希望小売価格3,050円〈税抜〉
(実装ブレーカ BSH 2201)

注1)主幹ブレーカがABF型、BQF型のときのみ取り付け可能です。
注2)主幹ブレーカが30A(J型)の場合、取り付けできません。
注3)取付時の姿図については1173頁をご覧ください。

■1次送りユニット (200V専用)



20A Ⓜ BQC 20085022
希望小売価格3,430円〈税抜〉
(実装ブレーカ BSH 2202)
30A Ⓜ BQC 20085032
希望小売価格3,890円〈税抜〉
(実装ブレーカ BSH 2302)

注1)主幹ブレーカがABF型、BQF型のときのみ取り付け可能です。
注2)主幹ブレーカが30A(J型)の場合、取り付けできません。
注3)取付時の姿図については1173頁をご覧ください。
注4)SHE-30型への変更もできます。

■安全ブレーカHB型



寸法図 1216頁 119

30AF 2P1E 100V

定格電流	感度電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
20A	1.5kA	代	BS 1112	900円
	2.5kA	Ⓜ	BS 1112H	1,080円
30A	1.5kA	代	BS 1113	940円

30AF 2P2E 100/200V

20A	1.5kA	代	BS 2022	1,300円
	2.5kA	Ⓜ	BS 2022H	1,470円
30A	1.5kA	代	BS 2023	1,330円

■グリーンパワー安全ブレーカS-HB型

寸法図 1217頁 120

30AF 2P1E 100V

定格電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
20A	Ⓜ	BS 220	1,100円
30A	Ⓜ	BS 230	1,160円

30AF 2P2E 100/200V、200V

20A	Ⓜ	BS 2202	1,680円
30A	Ⓜ	BS 2302	1,740円

■小形漏電ブレーカ

寸法図 1217頁 121

30AF 2P1E O.C付 30mA 100V

定格電流	在庫区分	品番	希望小売価格〈税抜〉
20A	代	BJS 2031N	4,100円
30A	代	BJS 3031N	4,100円

30AF 2P2E O.C付 30mA 100-100/200-200V

20A	代	BJS 2032N	4,650円
30A	代	BJS 3032N	4,650円

■端子カバー(木ネジ2個セット)

HB型、S-HB型、
小形漏電ブレーカ用
Ⓜ BS 20229011
希望小売価格40円〈税抜〉

■ハンドルロックキャップ

HB型、S-HB型、J型用
Ⓜ BS 23028031
希望小売価格40円〈税抜〉
小形漏電ブレーカ用
Ⓜ BJS 30308031
希望小売価格40円〈税抜〉

■金属製底板

HB型、S-HB型、
小形漏電ブレーカ用
Ⓜ BS 23028011
希望小売価格40円〈税抜〉
板厚:t0.5