

ホーム用 映像系配線器具

高シールドテレビターミナル・テレビコンセント CS BS U/V 10~2602MHz対応 デジタル放送 推奨品

分配配線方式
1端子タイプ

テレビターミナル

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 950円 税抜
埋込高シールドテレビターミナル
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(1個)

WCS38809H グレー あります。

送り配線方式
1端子タイプ

送り配線用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
送り端子75 (OUT)
は電流通過の経路

希望小売価格 1,750円 税抜
埋込高シールドテレビコンセント 送り配線用
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(2個)

WCS4881HK グレー あります。

端末用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 1,650円 税抜
埋込高シールドテレビコンセント 端末用
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(1個)

WCS4882HK グレー あります。

特長

- デジタル放送に大敵な妨害ノイズを遮断する能力に優れた高シールド設計。
- CS・BS・U/V・CATVなど従来から使用されている10~2150MHzへの対応はもちろん、将来使用される可能性のある2602MHzまでの広帯域にも対応します。
- 5C用F型接栓を端子数分同梱。

分配配線方式
2端子タイプ

テレビターミナル

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 3,400円 税抜
埋込高シールドテレビターミナル 2端子
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(1個)

WCS3890

送り配線方式
2端子タイプ

送り配線用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
TV接続口75 (アウトレット)
送り端子75 (OUT)
は電流通過の経路

希望小売価格 4,300円 税抜
埋込高シールドテレビコンセント 2端子 送り配線用
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(2個)

WCS4891

端末用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 3,800円 税抜
埋込高シールドテレビコンセント 2端子 端末用
(電流通過形 X 10~2602MHz)
F型接栓同梱(1個)

WCS4892

DHマーク

JEITAデジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送及び地上デジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

高シールドテレビターミナル・テレビコンセントの特性表																																						
HF(10 ~ 76MHz), FM・VHF(76 ~ 222MHz), UHF(222 ~ 770MHz), BS - IF(770 ~ 1,336MHz), CS - IF1(1,336 ~ 1,770MHz), CS - IF2(1,770 ~ 2,150MHz), CS - IF3(2,150 ~ 2,602MHz)																																						
品 番	用 途	挿入損失 (dB以下)						結合損失 (dB以下)						逆結合損失 (dB以上)						端子間結合損失 (dB以上)						電圧定在波比 (以下)						電流通過						
		HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	CS-IF3	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	CS-IF3	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	CS-IF3	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	CS-IF3									
1 端子	WCS38809+H	テレビターミナル	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	IN ~ TV 接続口							
	WCS4881K+HK	送り配線用	1.6	1.4	1.8	2.0	2.5	2.5	3.0	12.0	11.5	12.0	12.0	12.5	13.0	13.5	15.0	25.0	20.0	18.0	18.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	IN ~ OUT	
	WCS4882K+HK	端末用	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.5	8.5	9.0	9.5	10.0	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0	2.0	IN ~ TV 接続口
2 端子	WCS3890	テレビターミナル	4.3	4.0	4.3	4.8	6.0	6.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	IN ~ 上部 TV 接続口	
	WCS4891	送り配線用	1.8	1.5	1.8	2.0	3.0	3.0	4.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0	19.0	18.0	25.0	20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	15.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	IN ~ OUT	
	WCS4892	端末用	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.5	13.5	15.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5

F型接線[付属]の加工方法

- 段むきする
- 心線の絶縁部切除(必要時のみ)する
- 編組線を折り返してリングを通し、コネクタを挿入する
- リングの爪部に引っ掛かるようにペンチで圧着する
- リングをかしめ、心線を切断する

注意: 心線が長すぎる場合は、短絡や端子内部が破損する恐れがあります。


新 高シールドテレビターミナル(フィルター付) 110 CS BS U/V 双方向CATV 10~2602MHz対応 デジタル放送 推奨品

特長

プライスダウン

- CATVインターネットに適した高シールドタイプのテレビターミナルです。
- デジタル放送に大敵な妨害ノイズの遮断性に優れています。
- CATVインターネット利用時に問題となる、上り方向の流合雑音をカットするフィルタ(阻止減衰量40dB以上 / 10~55MHz)を内蔵しています。
- 必要に応じ切換スイッチでフィルタの切替(双方向 単方向)ができます。(出荷時は「単方向」の設定です。)
- フィルタの切換は施工後も取付枠から取り外さずに操作できます。

分配配線方式



入力端子75 (IN)

TV接続口 75 (アウトレット)

電流通過形ではありません。


M WCS3640K 希望小売価格 2,500円 税抜

埋込高シールドテレビターミナル (10～2602MHz X フィルタ付)

F型接栓同梱(1個)

電流通過形ではありません。

寸法図は6頁をご参照ください。



入力端子75 (IN)

TV接続口 75 (アウトレット)

高シールドテレビターミナル(フィルター付)の特性表

スカイパーフェクTV!には利用できません。

		周波数 [MHz]	挿入損失 [dB以下]		端子間結合損失 [dB以上]		入力電圧定在波比 [以下]		出力電圧定在波比 [以下]	
			単方向	双方向	単方向	双方向	単方向	双方向	単方向	双方向
1 端子	WCS3640K	10～55	40dB以上	0.5	—	—	2.2	2.0	—	2.0
		70～90	3.5	0.5	—	—	2.0	2.0	2.2	2.0
		90～222	2.0	0.5	—	—	2.0	1.8	2.0	1.8
		222～770	1.8	1.0	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8
		770～1336	2.0	1.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0
		1336～2150	2.8	1.5	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0
2150～2602	3.5	2.0	—	—	2.5	2.5	2.5	2.5		
2 端子	WCS3650K	10～55	40dB以上	4.5	40.0	13.0	2.2	2.2	—	2.2
		70～90	7.0	4.5	20.0	20.0	2.0	2.0	2.2	2.2
		90～222	5.5	4.8	20.0	20.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		222～770	5.5	4.8	18.0	18.0	1.8	1.8	1.8	1.8
		770～1336	6.0	5.3	15.0	15.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		1336～2150	7.5	6.5	15.0	15.0	2.3	2.3	2.3	2.3
2150～2602	9.0	7.5	15.0	15.0	2.5	2.5	2.5	2.5		

フィルタ切替(双方向↔単方向)スイッチについて

CATVインターネットを利用する場合、通常はフィルタをON(単方向)で使用し、ケーブルモデムを接続する箇所のみフィルタをOFF(双方向)に切り替えることにより、流合雑音の影響を軽減します。

1端子タイプ

2端子タイプ

ホーム用テレビターミナル・テレビコンセント CS BS U/V 10~2150MHz対応

分配配線方式
1端子タイプ

テレビターミナル

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 750円 税抜
埋込ホーム用テレビターミナル(電流通過形)
(10~2150MHz)
WCS3063HK グレー あります。

送り配線方式
1端子タイプ

送り配線用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
送り端子75 (OUT)
は電流通過の経路

希望小売価格 1,380円 税抜
埋込ホーム用テレビコンセント 送り配線用(電流通過形 X 10~2150MHz)
WCS4761HK グレー あります。

端末用

入力端子75 (IN)
TV接続口75 (アウトレット)
は電流通過の経路

希望小売価格 1,240円 税抜
埋込ホーム用テレビコンセント 端末用(電流通過形 X 10~2150MHz)
WCS4762HK グレー あります。

特長

- 広帯域化 10~2150MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、CSデジタル・BS・U/V・CATV いずれにも対応可能。
- タップ式の接続口の採用により、耐ノイズの高いF型コネクタの接続を可能にしました。
- 芯線の接続が簡単に行える「らくらく端子構造」の採用により、工事がスピーディかつ確実に行えます。

品 番		用 途	挿入損失 dB以下						結合損失 dB以下						逆結合損失 dB以上						端子間結合損失 dB以上						電圧定在波比 以下						電流通過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1端子	WCS3063・H	テレビターミナル	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

埋込 ホーム用テレビターミナル・テレビコンセントの施工方法

- 切り口をそろえる
- 心線を心線差込穴にまっすぐ奥まで差し込む。
- 押さえ金具で押さえ、ドライバーでねじを締め付ける
- ボックスに収納する。

らくらく端子構造

「らくらく端子」心線を差し込み金具をネジ止め(1ヶ所)するだけ

テレビターミナル(U/V X 10~770MHz) テレビ同軸プラグ

WCS3051

希望小売価格 490円 税抜

テレビターミナル (同軸ケーブル用)

WN3081K

希望小売価格 390円 税抜

テレビ同軸プラグ

テレビ用同軸プラグの特性表		HF(10～76MHz)・FM・VHF(76～222MHz)・UHF(222～770MHz)・BS-IF(1,035～1,336MHz)																				
品 番	用 途	挿入損失(dB以下)				結合損失(dB以下)				逆結合損失(dB以上)				端子間結合損失(dB以下)				電圧定在波比(以下)				電流通過
		HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	
WN3081K	テレビ同軸プラグ	0.5	0.5	0.5	0.5													1.2	1.2	1.2	1.5	IN-プラグ部

分岐器 CS BS U/V CATV 10~2150MHz対応 デジタル放送 推奨品

1分岐器

2分岐器

4分岐器

分岐器

WCS6681

WCS6682

WCS6684

WCS6681

希望小売価格 3,200円 税抜

CS1分岐器(電流通過形 X 10~2150MHz)

F型接栓同梱(3個)

WCS6682

希望小売価格 4,150円 税抜

CS2分岐器(電流通過形 X 10~2150MHz)

F型接栓同梱(4個)

WCS6684

希望小売価格 5,250円 税抜

CS4分岐器(電流通過形 X 10~2150MHz)

F型接栓同梱(6個)

分岐器の特性表

HF(10~76MHz) FM・VHF(76~222MHz) UHF(222~770MHz) BS-IF(770~1,336MHz) CS-IF1(1,336~1,770MHz) CS-IF2(1,770~2,150MHz)

品番	分岐数	挿入損失(dB以下)						結合損失(dB以下)						逆結合損失(dB以上)						インピーダンス		電圧定在波比(以下)		電流通過									
		HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2	入力	出力	HF	FM・VHF	UHF	BS-IF	CS-IF1	CS-IF2						
WCS6681	1	1.5	1.1	1.3	2.0	2.5	3.8	11.5	11.5	11.5	12.5	12.5	13.5	18	25	20	20	18	16	75	75	75	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	入力・出力側				
WCS6682	2	2.8	2.4	2.4	3.0	4.0	4.8	12.0	12.0	12.5	13.0	13.5	22	25	20	20	18	16	20	20	17	15	15	15	15	2.0	2.0	2.0					
WCS6684	4	4.4	4.0	4.5	5.5	6.0	6.5	11.5	11.5	11.5	12.0	14.5	17.0	20	25	25	20	18	18	18	20	17	15	15	75	75	75	2.0	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0
WCS6684	4	4.4	4.0	4.5	5.5	6.0	6.5	11.5	11.5	11.5	12.0	14.5	17.0	20	25	25	20	18	18	18	20	17	15	15	75	75	75	2.0	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0

代理店様・メーカーに在庫を
お問い合わせください

受注後 営業日以内に
工場出荷する商品

受注後 日以内に
工場出荷する商品

地区により積込期間が異なります。
ご注文につきましては事前にご相談ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。