


仕様書

Applied BTO BT-I714700AS1H500SNVM



モデル名/型式		Applied BTO BT-I714700AS1H500SNVM
プリインストールOS		Windows 11 Pro 64bit
ビジネスソフト		なし
セキュリティソフト		なし
DVD再生ソフト / その他		なし
CPU		Core i7-14700 (20コア/28スレッド/2.1GHz/tb5.4GHz/33M/Intel UHD Graphics 770/TDP65W (Max219W) /DDR4-3200/DDR5-5600)
CPUクーラー		インテル純正リテールCPUクーラー
マザーボード		ASROCK社製 B760M Pro RS/D4 For SI
チップセット		インテル B760 チップセット 4slot/USB3.2Gen2/Ultra M.2
メインメモリ		16GB (8GB×2) DDR4-3200 (PC4-25600)
SSD / HDD プライマリ		500GB M.2 NVMe SSD R:4000MB/s W:3600MB/s
SSD / HDD セカンダリ		なし
RAID構成		非対応
光学ドライブ		なし
カードリーダー		なし
内蔵グラフィック		[Based on CPU] インテル UHDグラフィック (DisplayPort 1.4×1, HDMI×1) 4K出力対応
追加グラフィックボード		なし
サウンド		[オンボード] Realtek ALC897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
LAN		[オンボード] Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
LAN増設		なし
I/O	USB	USB3.2Gen1 Type-A×5ポート (前面: 2ポート 背面: 3ポート)、USB3.2Gen1 Type-C×1ポート (背面: 1ポート) USB2.0 4ポート (前面: 2ポート 背面: 2ポート)
	サウンド	オーディオ用ピンジャック (前面: マイク/スピーカー 背面: マイク/スピーカー/ライン入力)
	シリアル	なし
	その他	RJ45 (LAN) x1 PS/2 x 1 アンテナ Mounting Points x 2
拡張スロット		- 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット - 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット (x4 動作) - 1 x PCI Express 4.0 x1 スロット - AMD Quad CrossFireX™、CrossFireX™ 対応 - 1 x M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT モジュールに対応
ストレージ		- 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、サポート RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10) - 1 x ウルトラス M.2 ソケット (M2_1), 最大 Gen4 x4 (64 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 - 1 x ウルトラス M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2260/2280 M.2 モジュール Gen4 x4 (32 Gb/s)

仕様書

メモリスロット	4スロット ※最大128GB (64bitOS時)
拡張ドライブベイ	5インチベイ×1、 3.5インチベイ×1、 3.5インチシャドウベイ×2
キーボード	日本語スタンダードキーボード (USB接続) white
マウス	マウス (USB接続) white
電源ユニット	300W電源 (80 Plus Gold 認証)
外形寸法(約)	約 (H)330mm x (W)96mm x (D)392mm 突起部は除く
保証	[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証 保証コード: YS020724-02

※1	サポートOSは弊社プリインストールOSになります。その他についてはお問い合わせください。 納品後に構築されたシステムについてはシステム管理者または開発者にお問い合わせ下さい。
※2	納品後にお客様にて追加増設されたパーツは本体の修理保証対象外となります。 ※受注生産のモデルの為、万一の初期不良発生の場合には修理対応となります、本体の新品交換対応はできませんので予めご了承ください。
※3	製造部材の仕様変更等により、予告無く仕様が変更となる場合があります。

製品追加OPTION内容

システム・アップデート	なし
リカバリディスク作成	なし
バックアップ	なし
UPS	なし
プロフェッショナルモニタ	なし
増設ボード	なし
電源変換ケーブル	なし