


# 仕様書

## Applied BTO BT-I514400AS1H500SNVM



モデル名/型式		Applied BTO BT-I514400AS1H500SNVM
プリインストールOS		Windows 11 Pro 64bit
ビジネスソフト		なし
セキュリティソフト		なし
DVD再生ソフト / その他		なし
CPU		Core i5-14400 (10コア/16スレッド/2.5GHz/tb4.7GHz/20M/Intel UHD Graphics 730/TDP65W (Max148W) /DDR4-3200/DDR5-4800)
CPUクーラー		インテル純正リテールCPUクーラー
マザーボード		ASROCK-industrial社製 IMB-1231
チップセット		インテル Q670 チップセット 2slot/USB3.2Gen2x2/Ultra M.2
メインメモリ		8GB (8GB×1) S.O-DIMM DDR4-3200 (PC4-25600)
SSD / HDD プライマリ		500GB M.2 NVMe SSD R:3430MB/s W:2600MB/s ※24時間365日常時稼働対応
SSD / HDD セカンダリ		なし
RAID構成		非対応
光学ドライブ		なし
カードリーダー		なし
内蔵グラフィック		[Based on CPU] インテル UHDグラフィック 770 (VGA x 1、DisplayPort x1、HDMIx1) 4K出力対応
追加グラフィックボード		なし
サウンド		[オンボード] Realtek ALC897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
LAN		[オンボード] DUAL Intel® I225LM x2 2.5 Gigabit LAN controller
LAN増設		なし
I/O	USB	USB3.2Gen2 x4ポート (背面: 4ポート) USB3.0×1ポート (前面: 1ポート TypeA) USB2.0×2ポート (前面: 2ポート)
	サウンド	オーディオ用ピンジャック (前面: マイク/スピーカー 背面: マイク/スピーカー)
	シリアル	なし
	その他	RJ45 (LAN) ×2、COMポート×2、TPM2.0セキュリティチップ搭載
拡張スロット		1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless 1 x M.2 (Key B, 3042/3052) with PCIe x1/USB 3.2 Gen1/USB 2.0 and SIM for 4G 1 x PCIe x16 (Gen4, Support riser card x8/x8) 1 x Socket connected to M.2 Key B
ストレージ		1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe Gen3 x4 for SSD 1 x M.2 (Key M, 2242) with PCIe Gen4 x4 and SATA3 for SSD* 4 x SATA3 (6Gb/s) RAID Intel® VMD RAID 0/1/5/10

# 仕様書

メモリスロット	4スロット ※最大128GB (64bitOS時)
拡張ドライブベイ	5インチベイ×1、 3.5インチベイ×1、 2.5インチベイ×1
キーボード	なし
マウス	なし
電源ユニット	HPCSF-400P-X2B
外形寸法(約)	約 152(W) × 315(H) × 420(D) mm 突起部は除く
保証	[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証 保証コード：YS030724-01

※1	サポートOSは弊社プリインストールOSになります。その他についてはお問い合わせください。 納品後に構築されたシステムについてはシステム管理者または開発者にお問い合わせ下さい。
※2	納品後にお客様にて追加増設されたパーツは本体の修理保証対象外となります。 ※受注生産のモデルの為、万一の初期不良発生の場合には修理対応となります、本体の新品交換対応はできませんので予めご了承ください。
※3	製造部材の仕様変更等により、予告無く仕様が変更となる場合があります。

## 製品追加OPTION内容

電源変換ケーブル	WH2753-02 耐トラッキング対応AC電源コード (PSE)
電源変換ケーブル	WH-PS610-850 (S-ATA×2、ペリフェラル×3、FD×1)
電源変換ケーブル	WH-V0808-500 (12V 8pin)
電源変換ケーブル	WH-M2422-500 (メイン24pin)
バッテリー	BS28A-H350/2.5L (バッテリーパック)
電源変換ケーブル	BS28A用RS232C信号ハーネス
電源変換ケーブル	FAN信号ハーネス