

この度は、ＱＣＹ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

QCY-QY25
QCY-QY25 Plus

スポーツ仕様Bluetoothヘッドセット

安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ 危険	「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が大きい内容」です。
⚠ 警告	「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容」です。
⚠ 注意	「取り扱いを誤った場合、軽症を負うことや物的損害が発生する可能性がある内容」です。

お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。

- ⃠ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

❗ 本機には、付属の充電用 USB ケーブルを使用して充電してください。
電池の液漏れや、加熱、破裂、火災などの原因になります。

⃠ 水にぬらさない。
感電・破裂・発火の恐れがあります。

⃠ 直射日光・高温多湿・炎天下の車内などので、使用・放置などはしない。
性能低下、破裂、電池の液漏れ、発熱の恐れがあります。

⚠ 警告

⃠ 電池の液が漏れた時は、素手で触らないでください、
液が目に入ったときは、目をこすらず水道水などのきれいな水で洗った後、医師の診察を受けてください。
液が身体や衣服についたときは皮膚の炎症の原因にもなりますので水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談ください。

❗ 異常があった場合は、USB 電源ケーブルを抜く。
内部に水や異物が入った。
煙が出たり、異常な音・においがする。
音声が出ない。
本体・USB ケーブルなどの破損。
このまま使用されると感電・火災の原因になります。
使用をやめてください。

⃠ 分解・改造をしない。
分解禁止
感電・故障や火災の原因になります。

⃠ 強い衝撃を与えない。
感電・故障や火災の原因になります。

⃠ 濡れた手で触らない。
感電・故障や火災の原因になります。

⃠ 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない。
電波が、心臓ペースメーカーや、医療電器機器に影響を与える恐れがあります。
誤作動の原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

⃠ 自動ドア、火災報知器などの自動機器の近くでは使用しない。
電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故・故障の原因になります。

⃠ 航空機内では使用しない。
電波が運航の安全に支障をおこし、事故の原因となります。

⃠ 乗り物の運転中は使用しないでください。
事故の原因になります。

⃠ 本機の音量は、外部の音が聞こえない程大きくしない。
大きな音量で長時間使用すると、聴力が損なわれる場合があります。また、周囲にもご迷惑がかかる場合があります。安全を確かめながらご使用ください。

⚠ 注意

❗ 本機が触れる箇所の肌に不快感を覚えたときは、使用を中止してください。
そのまま使用を続けた場合、炎症・かぶれ等の原因になります。

❗ 使用中に気分が悪くなったら。
使用をやめ、本機を耳からはずしてください。

⃠ 磁気の影響を受けやすい物に近づけない。
キャッシュカードや定期券などが正しく機能しなくなることがあります。

はじめに



多くのユーザーに適用した標準のイヤーピース(M)からお試しください。



装着方法

ネックバンドをつけて、バックルを適当な位置に調整した後、イヤホンをつけてください。



携帯電話とのペアリング

電源ボタンをスライドさせ電源をオンにすると自動的にペアリングモード(赤と青のLEDが点滅)状態になります。



お手持ちの携帯電話のBluetoothをオンにして、「QCY-QY25 Plus」又は、「QCY-QY25」を検索して、接続します。(一度リンクしたことがある場合、本機が起動されると、最後にリンクした機器に自動的に接続します。
接続しなかった場合は多機能ボタンを一回押すとペアリングモードに戻ります。)



＊接続機器には、「QCY-QY25 Plus」又は、「QCY-QY25」が表示されます

イヤホンへの充電

バッテリー残量が少なくなった場合は赤のLEDが点滅し、音声案内でお知らせします。(USB充電用ポートにケーブルを差し込み充電してください。)



リセット

電源オンの状態で、充電ケーブルを差し込んだ状態で、多機能ボタンを約3秒押すと赤、青のランプが交互に点滅します。
その点滅が終わればリセット完了です。



機能ポイント

電話に出る/電話を切る

着信中(青のランプが素早く点滅し、ネックバンドも振動する)、多機能ボタンを1回短く押すと電話応答になり、もう一度押すと通話が終了になります。



着信拒否

着信中(青のライプが素早く点滅し、ネックバンドも振動する)、多機能ボタンを約1秒長押しします。



ミュート

通話中に多機能ボタンを2回連続して押します。



リダイヤル

スタンバイモードまたは音楽再生中に多機能ボタンを2回押します。
(※携帯電話により、最後のダイヤル番号が異なる場合があります。)



機能と操作

再生／一時停止 ▶II
音楽再生中、多機能ボタンを押すと一時停止になります。
再度多機能ボタンを押すと再生します。

曲送り/曲戻し ▶|
音量＋/ーボタンを長押しすると曲送り/曲戻りができます。

ボリュームアップ/ダウン
通話中や音楽再生中に音量+/-を1回押します。

本機と携帯電話との音声切替
通話中に多機能ボタンを約1秒長押しすると、音声が切り替えられます。

ボイスアシスタント
多機能ボタンを約1秒長押しすると、携帯電話に搭載されているボイスアシスタント機能が利用できます(Siriなど)。

携帯電話とのペアリング

2台の携帯電話を同時に接続する

1. 携帯電話とのペアリングのガイドに従い、本製品を1台目とペアリングし、接続します。接続が完了したら、イヤホンとの接続した機器の電源を切ります。

2. 本製品をオンにすると、自動ペアリングモードになります（青のランプが交互に点滅）2台目の携帯電話のBluetooth設定から「QCY-QY25 Plus」・「QCY-25」を検索して接続します。



3. 2台目が接続したあと、1台目の携帯電話のBluetoothからもう一度ペアリングすると、マルチポイント接続が完了します。



2台目の携帯電話

＊接続機器には、「QCY-QY25 Plus」又は、「QCY-QY25」が表示されます

二台の携帯通話の切り替え

1. 着信中、多機能ボタンを押して電話に出ます。もう一つの携帯電話が着信した場合、多機能ボタンを押し、1台目の携帯が通話保留となり、2台目の携帯と通話ができます。

2. 多機能ボタンを二回押すと、2台の携帯電話の間で通話が自由に切り替えられます。



製品特徴

形状記憶合金がネックバンドに内蔵され快適で安定した装着が可能

9時間の連続音楽再生が可能で、長時間のスポーツにも安心です

Bluetooth V4.1採用で各種スマートフォン・パソコンなどのデバイスに対応

ネックバンドとマグネット式で使用しない時も、そのままの状態で持ち運びが容易

aptXコーデック方式採用でCDレベルの高音質が楽しめます

カナル型構造で快適な装着感です

QCY-Q25:基本仕様

型番：QCY-QY25
重量：21g
通信距離：10m
連続音楽再生時間：約9時間
バッテリ容量：3.7V 100mAh
輸入仕様：5V⎓100mA
バッテリタイプ：ポリマリチウムイオンバッテリ

製品寸法：135×150 ×13mm
Bluetoothバージョン：V4.1
充電時間：1-2時間
待受時間：約200時間
対応プロファイル：
HFP/A2DP/HSP/AVRCP

QCY-Q25 Plus:基本仕様

型番：QCY-QY25 Plus
重量：22.4g
通信距離：10m
連続音楽再生時間：約9時間
バッテリ容量：3.7V 100mAh
入力電圧：5V⎓100mA
バッテリタイプ：ポリマリチウムイオンバッテリ

製品寸法：135×175×13mm
Bluetoothバージョン：V4.1
充電時間：1-2時間
待受時間：約200時間
対応プロファイル：
HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Bluetooth に関する注意

本製品は、２.４GHｚの周波数帯域の電波を使用しています。この周波数の電波は、電子レンジなどの産業・化学・医療機器などに使用されています。以下のような場所で使用する場合、送受信ができないことがあります。

◆２.４GHｚを利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かなくなる場合があります。)

◆ラジオから離して使用してください。（ノイズが出る場合があります）

◆テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BS チューナー、CS チューナー、DCD レコーダーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。

⚠ 注意

◆この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

◆この機器はすべての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合についての一切の責任を負いかねます。ご了承お願いいたします。

機器認証

◆本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
●分解／改造すること

使用可能距離

◆見通し距離は約１０mです。間に障害物や近くに干渉器機がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

廃棄する場合（リサイクルのお願い）

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチュームイオン電池が使用されているため一般のごみとして廃棄することができません。
ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。

リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人 JBRC のホームページを参照ください。
協力店の検索が可能です。
ホームページ https://www.jbrc.com

Li-ion00

製造先：東莞市和楽電子有限会社
住所：〒532000 広東省東莞市道滘鎮大嶺丫工業団地
（粤暉路大嶺丫5番QCY生態園）

販売元：MIRISE株式会社
住　所：〒170－6045
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60　45F
問合せ：info@mirise-inc.jp （24時間対応）

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は本保証規定に記載されていた内容に基づき、無償修理となりますので、保証書やご購入が確認できる証明書（レシートなど）を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

製品型番	QCY-QY25 ／ QCY-QY25Plus
シリアルNo	
ご購入日	年　　月　　日
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号
販売店	販売店名・住所 電話番号

以下の場合は保証期間内でも有償修理となります。
1. 保証書がない場合または本体に貼っているメンテナンスラベルが破損した場合
2. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合
3. 水の浸入、落下などお取扱上の不注意による生じた故障や損傷の場合
4. 天変地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合

製造先:東莞市和楽電子有限会社(Dongguan Hele Electronics Co., Ltd)
販売元：MIRISE株式会社

メモ

合格

Ⓡ204-720625