




マルチファンクション クォーツ腕時計

- 主な機能
- ・時刻表示 (時・分・秒)
 - ・日付表示
 - ・曜日表示
 - ・24時間表示



■ 表記の意味 (図解補足) :

「通常の位置」=リユーズを押し込んだ状態(稼働状態)

「設定位置」=リユーズを引き出した状態

「第1ポジション」=日付調整

「第2ポジション」=時刻・曜日調整 (秒針停止)

■ 時刻の設定

1. リユーズを第2ポジションまで引き出します。
このとき秒針が止まり、時刻合わせが可能になります。
2. 時計回りに回して希望の時刻に合わせます。
(午前/午後を間違えないよう注意してください)
3. 設定が完了したらリユーズを押し戻します。
秒針が再び動き出します。
4. 24時間針 (24H表示) は、時刻設定と同時に連動して調整されます。

■ 日付の設定

日付は時刻設定と連動して自動的に進みますが早送りでも単独調整も可能です。

1. リユーズを第1ポジションまで引き出します。
2. 反時計回りに回して希望の日付に合わせます。
※ 21時~翌1時の間に日付を合わせると翌日に日付が変わらない場合があります。
3. 設定後はリユーズを押し戻して完了です。

■ 曜日の設定

1. リユーズを第2ポジションまで引き出します
(秒針が12時位置で停止)。
2. 時計回りに回して、時針・分針を24時間
(文字盤を1周) 進めることで曜日が1日進みます。
※曜日調整は**1日分につき文字盤2周 (24時間)
回す必要があります。
3. 曜日設定後は、リユーズを押し戻すか、そのまま時刻設定を行ってください。