



Macaroon 3「グローバル版」

ご利用説明書

Urocomm International Limited

www.urocomm.com

Macaroon 3「グローバル版」仕様

製品名	4G LTE Mobile Router	4G LTE Mobile Router
型番	M3A	M3B
サイズ	79*79*21mm	79*79*21mm
重量	130g	130g
LCDスクリーン	1.83インチ角丸長方形	1.28インチ丸型
タッチスクリーン	非対応	対応
プロセッサー	UNISOC UIS8310 Cortex-A7, 1.0GHz	UNISOC UIS8310 Cortex-A7, 1.0GHz
RAM	64MB	64MB
ROM	128MB	128MB
クラウドSIM	対応	対応
サポート帯域	GSM/GPRS:850/900/1800/1900MHz WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B26/B28/B66 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41(194M)	GSM/GPRS:850/900/1800/1900MHz WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B26/B28/B66 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41(194M)

製品名	4G LTE Mobile Router	4G LTE Mobile Router
型番	M3A	M3B
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
バッテリー容量	3100mAhリチウムポリマーバッテリー/取り外し不可	3100mAhリチウムポリマーバッテリー/取り外し不可
インターフェース	USB Type-C、5V2A入力	USB Type-C、5V2A入力
操作ボタン	電源ボタン、ファンクションボタン、リセット穴	電源ボタン、リセット穴
保護等級	IP51	IP51
クラウド・アップグレード	対応	対応
アプリ対応の有無	対応	対応
待機時間	36時間	36時間
動作温度範囲	-10℃~35℃	-10℃~35℃

FAQ

1.Wifiの名前とパスワードを変更したいのですが、どうすればいいですか？
デバイスをMacaroon3のWiFiに接続し、ブラウザに「192.168.0.1」を入力してください。アカウント名は予め表示されますので、パスワードは「admin」を入力してください。「セキュリティ設定」を選択し、WiFi名とパスワードを変更し保存してください。

2.スマホ/タブレットがマカロンWi-Fiに接続できません。
(1) スマホ/タブレットのWLAN機能が起動しているか確認してください。
(2) ネットワークリストを更新し、デバイスのWifi名を検索してください。
(3) 正しいパスワードが入力されていることを確認します。
(4) スマホ/タブレットを現在のネットワークから切断し、再接続します。

3.どのデバイスに接続してもネットに繋がりません。
本体が正常な状態であるか確認してください。 港、空港、山間部、高速道路、地下、離島などでは電波が弱い場合があります。場所を 移動し、端末を再起動してください。

それでも接続できない場合は、下記のカスタマーサポートにIMEI番号と接続できない時間帯など詳細内容を記入してご連絡ください。
info@urocomm.com

4.デバイスを紛失した場合はどうすればよいですか？
デバイスを誤って紛失した場合、すぐカスタマーサポートに連絡してください。アカウントを停止し被害の拡大を止めます。

5. SIMカードを挿入したら通信ができなくなりました。
利用するSIMカードの国、地域によってAPNの設定が必要な場合があります。

ご利用のデバイスとモバイルルーターをWiFiで接続し、ブラウザに「192.168.0.1」と入力してください。パスワードは「admin」です。WebUIにログインし、APNメニューから手動でAPN情報を修正し、保存してください。

警告

・必ず付属のアクセサリーを使用してください、品質基準を満たしていないアクセサリーを使用した場合、デバイスが破損し、発火、爆発などの災害を引き起こす可能性があります。

・充電が必要な場合は、安全基準を満たした電源アダプター、またはご利用される国で品質と安全性が認証された電源アダプターをお使いください。

・本製品は乾燥した涼しい環境で保管し、湿気を避けてください。 極端に高い温度や低い温度は、機器が破損する可能性があります。

・強い日差し、暖房器具、電子レンジ、オーブン、湯沸かし器などの高温・高熱の環境に放置しないでください。 バッテリーが発火する恐れがあります。

・充電完了後、またフル充電できたら、機器から充電器を外してください。

技術適合認定Body-SAR

・本機は電波への被曝ガイドラインに適合しています。
・比吸収率（SAR）は、デバイス使用時に人体が吸収する無線周波数エネルギー量の測定単位です。試験機関では、認定された最大の電力レベルでSAR値の判定が行われていますが、実際の利用時のSARレベルはこの値よりも低くなる可能性があります。これは、ネットワークに到達するために必要な最小電力を使うようにデバイスが設計されているためです。
欧州のSAR上限は任意生体組織 10 グラムあたり平均 2.0W/kgです。本機の最大SAR値はこの制限に適合しています。

ライセンスの許諾なしでのハードウェア及びソフトウェアに対しての変更や修正は、使用者の権限を無効にすることができます。
EU/EFTA加盟国およびトルコのすべての国で5150～5250MHzの周波数帯で動作する場合、屋内での使用に限られます。

連絡先

電子メールアドレス: info@urocomm.com

著作権表示

Urocomm International Limitedは本製品に含まれるMacaroon商標の最終解釈権を所有します。
詳細については、当社の公式 Web サイトをご覧ください。
www.urocomm.com